GADNIC

TIMBRE CON CÁMARA INALÁMBRICO **DB1000**



MANUAL DE USUARIO

DOORB001



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servitech.com.ar

(S) 11 6260 1114 (sólo texto) serviciotecnico@servitech.com.ar

1. Descarga de la aplicación - Smart Life



Descargue la aplicación de la App Store o Google Play, ejecute la aplicación en su teléfono inteligente y configure el timbre de video inteligente,

siguiendo las instrucciones de la aplicación.

2. Parámetros de la cámara inteligente WiFi con batería:

Usar la cámara inteligente WiFi con batería como solución de seguridad proporciona principalmente las siguientes funciones: conexión inalámbrica, consumo de energía ultra bajo, activación remota activa, inicio rápido.

Procesador principal	Hi3518E
Sensor	1/3COMS GC2063
	1920*1080@25/ps
Video	H.264 / H.265 Bitrate autoadaptable
	Adecuado para entornos de red cambiantes (3G, 4G o WIFI)
2	Cancelación de eco bidireccional de voz y soporte
Audio	Altavoz incorporado
	Micrófono incorporado
Ángulo de visión	166 grados horizontal
	La llenadora doble IR-CUT cambia automáticamente
Día y noche	6 piezas LED infrarrojos 850mm
	Iluminación mínima: 1 Lux
	Soporta WiFi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b / g / n
Conexión	
	Escanear código QR
Almacenamiento	Admite tarjeta SD 8G / 16G / 32G / 64G
Omhasifa	Admite registro local de teléfonos inteligentes, graba reproducción de video
Grabación	Configuración de tiempo de grabación opcional entre 15 y 45 segundos, una vez que se activa el dispositivo
Captura de pantalla	Soporta capturas de pantalla de teléfonos inteligentes
Condición de trabajo	Presione el botón directamente Detección PIR activada Control del teléfono móvil
Corriendo	Sistema funcionando en milisegundos
Informar	Mensaje push en 1s - 2s
Detección de movimiento	Detección de movimiento PIR, sensibilidad Alta (2s) / Media (dentro de 5s) / Baja
-	(dentro de 10s)
Modo escena	Compensación de luz de fondo
	Visión nocturna por infrarrojos Movimiento rápido HLC D-WDR
Compartir	Admite compartir código QR (código QR general de un clic), compartir con otros.
	Para agregar sus dispositivos de timbre, unase al control remoto. Máximo admite
	/ usuarios autenticados, admite usuarios 3 vista al mismo tiempo
Bateria	5V/1A o 5V/2A , batería 18650 recargable (NO INCLUIDA), Como alternativa: carga de 14 V-24 V AC
Consumo de energía	En funcionamiento 170 mA, en espera 160 µA

Guía de inicio rápido - -

3. Funciones principales de Apk

Smart life apk integra las soluciones de seguridad inteligente de bajo consumo, que proporcionan las siguientes funciones de administración para la cámara de la batería:

- 1. Funciones de gestión de cámara inteligente, incluida la adición y eliminación de cámara.
- 2 Configure la conexión de la cámara inteligente a través de la red WiFi en apk.
- 3. Reciba mensajes push, incluida la función de detección de movimiento y llamada de la cámara (PIR) y la función de gestión de información push.
- 4. Conecte la cámara de batería, vea la cámara a través de la cámara, captura de pantalla y función de grabación local.
- 5. La función de administración de usuarios de la cámara inteligente puede compartir el video con otros miembros de la familia.
- 6. Funciones de configuración de la cámara inteligente, incluida la configuración de administración de energía, la configuración de funciones básicas, la configuración de detección de movimiento, la configuración de la tarjeta de memoria y las actualizaciones de software.

Soporte de versión:

- 1. Android apk solo es compatible con los sistemas operativos Android 4.1 y superiores;
- 2 iOS apk es compatible con iOS 8.0 y sistemas operativos superiores.

4. Guía de Apk

Descargue smart life.apk en el teléfono móvil, abra la aplicación, puede ver la siguiente página de guía.



5. Registro de usuario

El nuevo usuario lo registra de acuerdo con los pasos de la guía, el usuario ya registrado simplemente inicie sesión.

9:38 -7	ul ♥ ■D	8:38	• 1 4G 🔳
Registrar		Introducir cóc	ligo de verific
Argentina			
Correo electrónico			
		El código de verificación se	ha enviado a su correo: Enviar de nuevo (2s)
Estoy de acuerdo Acuerdo del Usua privacidad	ario y Politica de	¿No recibió un código?	
6 6			

6. Añadir dispositivo

Seleccione el tipo de dispositivo: Cámara de seguridad. Luego, realice la conexión con el dispositivo de acuerdo con los pasos.



6.1 Conexión de código QR

Encienda el dispositivo y haga click en "Código QR", confirme que la luz indicadora parpadea rápidamente (la luz roja parpadea cada 1 s),

Ingrese la contraseña de Wi-Fi y confirme, es el código QR general, espere la conexión del dispositivo hasta que tenga éxito, el dispositivo mostrará una luz azul que parpadea siempre, nombrae el timbre.





7. Descripción de visualización en vivo

7.1 Vista en vivo

Lista de dispositivos, muestra todos los dispositivos con conexión de red.

Seleccione el nombre del dispositivo para ver imágenes directamente. Admite las siguientes funciones: audio bidireccional; grabación de video en archivo local; captura de pantalla; reproducción de video en la tarjeta TF.



7.2 Reproducción de video con tarjeta TF



Descripción del icono de tipo de video:

- 1. Active el dispositivo y grabe video: la aplicación de teléfono inteligente activa el dispositivo y la grabación.
- 2. Presione el botón para activar el dispositivo y grabar video: a través de Presione el botón del timbre, active el dispositivo y grabe.
- 3. Detección de movimiento y grabación de video: Algunas personas que se quedan frente al dispositivo o se mueven serán detectadas, una vez que lo detecte y grabe.

Declaración de la tarjeta TF:

1. Actualmente, el dispositivo solo admite tarjetas TF con el formato de sistema FAT32, no se pueden identificar otras.

8. Gestión de dispositivos

Haga clic en "..." en la página de visualización en vivo para ingresar a la administración de dispositivos.



8.1 Modificar el nombre del dispositivo

Haga click en "Modificar el nombre del dispositivo" en la página de configuración para cambiar el nombre del dispositivo.

移动 🗢 08:47 🕑 -	1 0 92%	••• 中国移	动令		08:47	۲
ck Settings		< Bac	k	Se	ettings	
>evice Name Smart Video I	Doorbell	Modif	y Device M	Name	Smar	
Sharing	>	Devie	M	odify [Device N	lame
fo	>	Devie	Smart V	'ideo Do	orbell	
			Can	cel		Save
anage	>	Power	r Manage			
eature Settings	>	Basic	Feature S	ettings		
Detection Settings	Low >	Motio	n Detectio	on Settir	ngs	
d Settings	>	q w	ve	r t	: у	u
eedback	>	а	s d	f	g h	j
for Firmware Update	>		z x	С	v b	n
Remove Device		123	<u>۵</u>		space	

82 Compartir dispositivo

Haga click en "Compartir dispositivo" en la página de configuración para compartir con otros miembros de la familia.

Back Settings	
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>
Device Sharing	>
Device Info	>
Power Manage	>
Basic Feature Settings	>
Motion Detection Settings	>
SD Card Settings	/
Canal Facelland	
Send reedback	
Check for Firmware Update	Ì
Remove Device	
Sharing Success	
Your device is already shared with 13425187567	
Done	

8.3 Información del dispositivo

Haga click en "Información del dispositivo" para verificar la información del dispositivo.

Back Settings	_	< Back	Device Info
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>	Owner	
Device Sharing	>	Device ID	6c69b7d06d662812fakhpr
levice Info	>	IP Address	58.61.49.204
		Device Time Zo	ne Asia/Shanghai
Power Manage	>	Wi-fi Signal Stre	ength 41%
Basic Feature Settings	>		
Notion Detection Settings	>		
SD Card Settings	>		
Send Feedback	>		
Check for Firmware Update	>		
Remove Device			

8.4 Configuración de administración de energía

Haga click en "Administrar energía" para verificar el estado de funcionamiento de la energía.

		〈 Back	Power Manage	
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>	Battery Level		20%
Device Sharing	>	Power Source		Battery
Device Info	>	Notify me whe	en battery level drops to	20% >
Power Manage	>			
Basic Feature Settings	>			
Motion Detection Settings Low	>			
SD Card Settings	>			
Send Feedback	>			
Check for Firmware Update	>			
Remove Device				

8.5 Ajuste de funciones básicas Haga click en "Configuración de funciones básicas" para configurar las siguientes funciones: estado del indicador; reverso de la imagen; marca de agua de tiempo; modo dinámico amplio; Visión nocturna por infrarrojos.

Kack Settings		Kent Basic Feature Settings	
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>	Indicator Light	
Jevice Sharing	>	Flip	\bigcirc
evice Info	>	Time Watermark	
		WDR Mode	\bigcirc
ower Manage	>	IR Night Vision	Auto
Basic Feature Settings	>		
Motion Detection Settings Low	>		
SD Card Settings	>		
Send Feedback	>		
Check for Firmware Update	>		
Remove Device			

8.6 Configuración de detección de movimiento

Haga click en "Configuración de detección de movimiento" para establecer la sensibilidad.

		∠ Back Motion Detection Settings
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>	Motion Detection Alarm
Device Sharing	>	Select the sensitivity
Device Info	>	Low
		Medium
Power Manage	>	High
Basic Feature Settings	>	
Motion Detection Settings Low	>	
SD Card Settings	>	
Send Feedback	>	
Check for Firmware Update	>	
Remove Device		

8.7 Configuración de la tarjeta SD

Haga click en "Configuración de la tarjeta SD" para verificar el volumen de la tarjeta SD, configurar la grabación SD para grabar video o no, y formatear la tarjeta de memoria.

Back Settings		Kack SD	Card Settings
		SD card capacity	
Modify Device Name Smart Video Doorbell	>	Total	
Device Sharing	>	Used	
Device Info	>	Residue	
Power Manage	>	Record Switch	
Basic Feature Settings	>	Format SD Card	
Motion Detection Settings Low	>		
SD Card Settings	>		
Send Feedback	>		
Check for Firmware Update	>		
Remove Device			

9. Apk recibe mensaje push

9.1 Mensaje push de llamada (solo para timbre) Presione el timbre para que suene, el

Presion^le el timbre para que suene, el dispositivo hará una llamada a los teléfonos inteligentes configurados, seleccione "Aceptar" para verificar la imagen de monitoreo y aceptar o "Rechazar" la llamada.



9.2 Mensaje push de

detección de movimiento PIR Seleccione mensaje push; Algunas

personas se quedan frente al dispositivo

10. Centro de mensajes

Haga click en la aplicación "Centro de mensajes" para comprobar el mensaje push del historial.

🛚 中国移动 🗢	09:03	🖲 🕈 🖉 87% 🔳	내 中國移动 🗢	09:04 @	√ 0 87%
	Profile	Settings	〈 Back	Message Center	Dele
	nd Phone Numbe	r	Si si s	mart Video Doorbell some knocking!	one
Scenes		>			
🖒 Device Sha	ring	>			
Message C	enter	>	20	018-05-18 08:53:08	
🗇 Integration		>	is Si	mart Video Doorbell some knocking!	one
♡ Experience	Center	>	¥		
🗌 Scan QR Co	ode	>		Patensister	
⑦ FAQ		>		T	
Eedback		>			
⊘ About		>	20	018-05-18 08:52:45	
		-	O de	mart Video Doorbell has etected movement.	
Devices	Scenes	Profile	× *	I lies	
f:			-		

11. Configuración

Haga click en la aplicación "Configuración" para configurar el sonido, notificaciones push, etc.

	Profile	Settings	
Tap Bir	id Phone Number	>	
Scenes		>	
్లి Device Shar	ing	>	
🖂 Message Ce	nter	>	
Integration		>	
♡ Experience (Center	>	
📃 Scan QR Co	de	>	
? FAQ		>	
···· Feedback		>	
\bigcirc About		>	
Devices	Scenes	Profile	

〈 Back	Settings	
SOUND AND VIB	RATION	
Sound		
MESSAGE NOTIF	ICATION	
Push Notificat	ion	
Clear Cache		2.19M >

12

拓阔门铃 2

13