

# GADNIC

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

### ALARMA01



Smart Life

Escanee el código QR o busque "TuyaSmart" en APP Store o Google Play para obtener una aplicación gratuita

## INICIAR SESIÓN

Después de descargar e instalar la aplicación en su teléfono, siga las instrucciones en pantalla para registrarse e iniciar sesión para agregar su hub.

## AÑADIR SU HUB

### 1. Configuración Smartlink

↓ Toque **Agregar dispositivo** o "+", seleccione **Seguridad y sensor** y toque **Alarma**.

↓ En su hub, toque √ para ir a **Wi-Fi > Configuración Smartlink**, asegúrese de que su dispositivo esté en modo SmartLink con el LED parpadeando rápidamente.

↓ Toque **Confirmar indicador parpadear rápidamente**, elija su Wi-Fi local e introduzca la contraseña (solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 Ghz).

↓ Espere a que finalice la configuración, toque **Listo**.

### 2. Modo SoftAP

↓ Cambie al modo SoftAP si la configuración falla en modo SmartLink.

↓ Toque **Modo AP** en la página **Agregar dispositivo**.

↓ En su hub, toque √ para ir a **Wi-Fi > Configuración SoftAP**, asegúrese de que su dispositivo esté en modo SoftAP y el LED parpadea lentamente.

↓ Toque **Confirmar indicador parpadea lentamente** en su APLICACIÓN, elija su Wi-Fi local y contraseña de entrada (solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 Ghz).

↓ Toque **Confirmar > Ir a Conectar**, luego elija el punto de acceso Wi-Fi llamado "Smartlife-XXXX" en su lista de Wi-Fi. Regrese a su APLICACIÓN para esperar que finalice la configuración de Wi-Fi, luego toque **Listo**.

**Consejos:** una vez realizada la configuración, puede tocar  > **Compartir dispositivo** para compartir su hub con su familia.

## CÓMO AÑADIR NÚMERO DE TELÉFONO

↓ Toque **Configuración > Número de llamada de alarma** en la columna Contacto para agregar números de teléfono para llamada de alarma.

↓ Toque **Configuración > Número de SMS de alarma** en la columna Contacto para agregar números de teléfono para SMS de alarma.

↓ Toque **Llamada de alarma** para activar o desactivar la llamada de alarma.

↓ Toque **SMS de alarma** para activar o desactivar los SMS de alarma.

**Consejos:** Se pueden configurar hasta 5 números de llamada de alarma y 5 números de SMS de alarma adicional.

## CÓMO AÑADIR ACCESORIOS

Elija su dispositivo en la página de inicio, toque **Accesorios > Agregar**, luego siga los consejos a continuación para activar la adición de su accesorio. (Una vez agregado el accesorio, se clasificará automáticamente en cada columna correspondiente).

| Acción                        | Haga esto antes de que expire la cuenta atrás del rastreador de concentradores         |   |
|-------------------------------|--|---|
| Agregar un sensor inalámbrico | Presione el botón de pánico o separe el sensor del imán al menos 1,0 pulgadas (2,5 cm) |  |
|                               | Presione el botón de emparejamiento o actívelo con un movimiento                       |  |
| Agregar una etiqueta remota   | Presione cualquier botón en su etiqueta remota   |  |
| Agregar una etiqueta RFID     | Toque Etiqueta RFID en la zona de lectura RFID de su hub                               |  |

**Consejos:** Se pueden agregar hasta 100 detectores inalámbricos, 10 etiquetas remotas y 10 RFID.

## RETRASO DE SALIDA / ENTRADA

### Cambiar valor de retraso

Toque **Retraso de salida** o **Retraso de entrada** para cambiar el tiempo de retraso.

**Consejos:** La demora de salida predeterminada es de 40 segundos y la demora de entrada es de 30 segundos.

## CÓMO ARMAR / DESARMAR

Toque  para armar ausente.

Toque  para armar Inicio.

Toque  para desarmar.

Toque  para activar una alarma de emergencia.

**Consejos:** toque **Configuración > Temporizador** para armar / desarmar su sistema según lo programado.

Para obtener más detalles sobre el uso de su sistema de seguridad, consulte la **GUÍA DEL USUARIO**.