

GADNIC

ESCRITORIO ELÉCTRICO DE PIE

ELECTRIC STANDING DESK · SECRETÁRIA ELÉCTRICA



ESCRI026

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR · READ CAREFULLY BEFORE USE · LEIA ATENTAMENTE ANTES DE
UTILIZAR

ÍNDICE • CONTENTS • ÍNDICE

ESPAÑOL	03
Manual de Ensamblado	

ENGLISH	06
Assembly Manual	

PORTUGUÊS	09
Manual de Montagem	

ES — ESPAÑOL

MANUAL DE ENSAMBLADO

ESCRITORIO ELÉCTRICO DE PIE AJUSTABLE EN ALTURA



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

LISTA DE COMPONENTES

① x1 Tablero-a (Desktop-a) Aglomerado	② x1 Tablero-b (Desktop-b) Aglomerado	③ x1 Tablero-c (Desktop-c) Aglomerado
④ x1 Pata izquierda Acero	⑤ x1 Pata derecha Acero	⑥ x2 Barra de soporte Acero
⑦ x1 Soporte lateral largo Acero	⑧ x1 Soporte lateral corto Acero	⑨ x1 Base larga Acero
⑩ x1 Base corta Acero	⑪ x1 Barra de sincronización Aluminio	A x1 Cable de alimentación —
B x1 Controlador —	C x4 Niveladores —	D x8 Abrazaderas de cable —
E x1 Llave allen 4 mm —	G x48 Tornillos M6x12 —	H x14 Tornillos M5x8 —
I x10 Tornillos M6x35 —	J x11 Varillas de madera —	L x1 Cesta de cables —
M x1 Gancho —	N x2 Caja de salida —	O x4 Conector de panel —
P x4 Ruedas con freno —	Q x1 Barra hexagonal —	

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

- 1. UNIR LOS PANELES DEL TABLERO**

Coloque los paneles ①②③ uno al lado del otro boca abajo sobre una superficie acolchada. Inserte las **9 varillas de madera J** (+ 2 adicionales en la bolsa de accesorios) en los orificios de los bordes de unión para alinear los paneles entre sí.
- 2. INSTALAR LOS CONECTORES DE PANEL**

Fije los **4 conectores O** sobre las juntas entre paneles usando **16 tornillos G (M6x12)** y la llave allen **E**. La barra horizontal del conector debe quedar **perpendicular** a la costura de unión del tablero.
- 3. INSTALAR LA PRIMERA BARRA DE SOPORTE**

Coloque una barra de soporte ⑥ entre la pata izquierda ④ y la derecha ⑤. Fije con **4 tornillos H (M5x8)** y la llave allen **E** en cada extremo.
- 4. INSTALAR LA SEGUNDA BARRA DE SOPORTE**

Repita el paso 3 para la segunda barra de soporte ⑥ en el otro lado. Preste atención a que los orificios queden orientados hacia el suelo.

5. INSTALAR LAS BASES DE LAS PATAS

Fije la base larga ⑨ a la pata utilizando **4 tornillos I (M6×35)** y la llave allen E. Preste atención a la dirección correcta de instalación indicada en el diagrama. Repita con la base corta ⑩. Atornille los **4 niveladores C** en la base.

6. INSTALAR LOS SOPORTES LATERALES

Fije el soporte lateral largo ⑦ a las patas con **4 tornillos H (M5×8)** y la llave E. Preste atención a la dirección indicada en el diagrama.

7. INSTALAR LA BARRA DE SINCRONIZACIÓN

Instale la barra de sincronización ⑪ entre las dos patas. Apriete los tornillos de bloqueo en ambos extremos. El tuercón de bloqueo (locknut) debe quedar bien fijo antes de continuar.

8. FIJAR LA ESTRUCTURA AL TABLERO

Con el tablero boca abajo, coloque la estructura de patas sobre él. Instale primero el soporte lateral largo ⑦. Fije con **22 tornillos G (M6×12)** y la llave allen E: **4 tornillos G** en cada pata (lateral), **12 tornillos G** en la barra central y **6 tornillos G** en el soporte lateral.

9. INSTALAR EL ADAPTADOR, CONTROLADOR, CESTA Y GANCHO

- Fije el **controlador B** con **2 tornillos G** en la posición indicada en el diagrama.
- Instale la **cesta de cables L** en el riel central con **2 tornillos G**.
- Monte el **gancho M** en el tablero con **4 tornillos G**.
- Conecte el adaptador de corriente y todos los cables según las etiquetas de los conectores.

10. LEVANTAMIENTO Y ACABADO FINAL

Con ayuda de una segunda persona, ponga el escritorio en posición vertical. Inserte firmemente las **2 cajas de salida N** en los orificios del tablero. Compruebe que todas las conexiones eléctricas estén bien realizadas antes de enchufar el adaptador.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carga máxima	60 kg
Material tablero	Tablero de aglomerado (Particle Board)
Estructura	Acero + Aluminio
Adaptador AC	100–240 V~ / 50-60 Hz / 1,5 A — Salida: 29 V CC / 1,0 A / 29 W
Ruedas	4 ruedas con freno — facilitan el desplazamiento y la fijación
Personas recomendadas	2 personas para el ensamblado y el levantamiento

AVISOS IMPORTANTES

- Se recomienda el ensamblado con **2 personas**. El tablero y la estructura son pesados — no intente levantarlos solo.
- No supere la **carga máxima de 60 kg** sobre el tablero.
- Compruebe periódicamente el apriete de todos los tornillos. Reapriételos si el escritorio pierde estabilidad.
- Asegúrese de que el **adaptador de corriente** esté correctamente conectado y que el voltaje de la toma sea compatible (100–240 V).
- No modifique la estructura ni añada piezas no originales.
- Instale el escritorio en una zona con suficiente espacio y sobre una superficie plana y estable.
- Antes de mover el escritorio, fije las ruedas con freno y desenchufe el adaptador.

EN — ENGLISH

ASSEMBLY MANUAL

HEIGHT-ADJUSTABLE ELECTRIC STANDING DESK

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PARTS LIST

① ×1 Desktop-a Particle Board	② ×1 Desktop-b Particle Board	③ ×1 Desktop-c Particle Board
④ ×1 Left Leg Steel	⑤ ×1 Right Leg Steel	⑥ ×2 Support Beam Steel
⑦ ×1 Side Bracket-long Steel	⑧ ×1 Side Bracket-short Steel	⑨ ×1 Base-long Steel
⑩ ×1 Base-short Steel	⑪ ×1 Sync Rod Aluminium	A ×1 Power Cable —
B ×1 Controller —	C ×4 Leveling Studs —	D ×8 Wire Clips —
E ×1 4mm Allen Key —	G ×48 Screws M6×12 —	H ×14 Screws M5×8 —
I ×10 Screws M6×35 —	J ×11 Wooden Rods —	L ×1 Wire Basket —
M ×1 Hook —	N ×2 Outlet Box —	O ×4 Panel Connector —
P ×4 Lockable Wheels —	Q ×1 Hexagon Bar —	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1. JOIN THE DESKTOP PANELS**

Place panels ①②③ face-down side by side on a padded surface. Insert the **9 wooden rods J** (plus 2 extras in the accessory bag) into the holes along the joining edges to align the panels.
- 2. INSTALL PANEL CONNECTORS**

Secure the **4 panel connectors O** across the panel joints using **16 screws G (M6×12)** and allen key **E**. The horizontal bar of the connector must be **perpendicular** to the seam of the table panel splice.
- 3. INSTALL THE FIRST SUPPORT BEAM**

Position one support beam ⑥ between the left leg ④ and right leg ⑤. Secure with **4 screws H (M5×8)** and allen key **E** at each end.
- 4. INSTALL THE SECOND SUPPORT BEAM**

Repeat step 3 for the second support beam ⑥ on the other side. Pay attention that the holes face the ground.

5. INSTALL THE LEG BASES

Attach the long base ⑨ to the leg using **4 screws I (M6×35)** and allen key E. Pay attention to the correct installation direction shown in the diagram. Repeat with the short base ⑩. Screw in the **4 leveling studs C**.

6. INSTALL THE SIDE BRACKETS

Attach the long side bracket ⑦ to the legs using **4 screws H (M5×8)** and allen key E. Pay attention to the correct direction as shown in the diagram. Install the short side bracket ⑧ first.

7. INSTALL THE SYNC ROD

Install the sync rod ⑪ between both legs. Tighten the locking screws at both ends. The locknut must be firmly secured before continuing.

8. ATTACH THE FRAME TO THE DESKTOP

With the desktop face-down, place the leg frame on top. Install the long side bracket ⑦ first. Secure with **22 screws G (M6×12)** and allen key E: **4 screws G** per leg (sides), **12 screws G** on the central beam and **6 screws G** on the side bracket.

9. INSTALL ADAPTER, CONTROLLER, WIRE BASKET AND HOOK

- Attach the **controller B** with **2 screws G** in the position shown in the diagram.
- Install the **wire basket L** on the central rail with **2 screws G**.
- Mount the **hook M** on the desktop with **4 screws G**.
- Connect the AC adapter and all cables according to the corresponding connector labels.

10. STAND UP AND FINAL FINISH

With the help of a second person, stand the desk upright. Press the **2 outlet boxes N** firmly into the holes in the desktop. Check that all electrical connections are properly made before plugging in the adapter.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Max. Load	60 kg
Desktop Material	Particle Board
Frame	Steel + Aluminium
AC Adapter	100–240 V~ / 50-60 Hz / 1.5 A — Output: 29 V DC / 1.0 A / 29 W
Wheels	4 lockable wheels — for easy repositioning and secure fixing
Recommended Persons	2 people for assembly and standing up

IMPORTANT NOTICES

- Assembly with **2 people** is strongly recommended. The desktop and frame are heavy — do not attempt to lift alone.
- Do not exceed the **maximum load of 60 kg** on the desktop.
- Periodically check that all screws are tight. Re-tighten if the desk becomes unstable.
- Ensure the **AC adapter** is correctly connected and the wall outlet voltage is compatible (100–240 V).
- Do not modify the structure or add non-approved parts.
- Install the desk in a well-spaced area on a flat, stable surface.
- Before moving the desk, engage the wheel locks and unplug the adapter.

PT — PORTUGUÊS

MANUAL DE MONTAGEM

SECRETÁRIA ELÉCTRICA DE PÉ COM ALTURA AJUSTÁVEL



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

LISTA DE PEÇAS

① x1 Tampo-a (Desktop-a) Aglomerado	② x1 Tampo-b (Desktop-b) Aglomerado	③ x1 Tampo-c (Desktop-c) Aglomerado
④ x1 Perna esquerda Aço	⑤ x1 Perna direita Aço	⑥ x2 Barra de suporte Aço
⑦ x1 Suporte lateral longo Aço	⑧ x1 Suporte lateral curto Aço	⑨ x1 Base longa Aço
⑩ x1 Base curta Aço	⑪ x1 Barra de sincronização Alumínio	A x1 Cabo de alimentação —
B x1 Controlador —	C x4 Niveladores —	D x8 Abraçadeiras de cabo —
E x1 Chave allen 4 mm —	G x48 Parafusos M6x12 —	H x14 Parafusos M5x8 —
I x10 Parafusos M6x35 —	J x11 Varetas de madeira —	L x1 Cesto de cabos —
M x1 Gancho —	N x2 Caixa de saída —	O x4 Conector de painel —
P x4 Rodas com travão —	Q x1 Barra hexagonal —	

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. UNIR OS PAINÉIS DO TAMPO

Coloque os painéis ①②③ virados para baixo lado a lado numa superfície acolchoada. Insira as **9 varetas de madeira J** (+ 2 adicionais na bolsa de acessórios) nos orifícios das arestas de união para alinhar os painéis.

2. INSTALAR OS CONECTORES DE PAINEL

Fixe os **4 conectores O** sobre as juntas entre painéis usando **16 parafusos G (M6x12)** e a chave allen **E**. A barra horizontal do conector deve ficar **perpendicular** à costura de união do tampo.

3. INSTALAR A PRIMEIRA BARRA DE SUPORTE

Posicione uma barra de suporte ⑥ entre a perna esquerda ④ e a perna direita ⑤. Fixe com **4 parafusos H (M5x8)** e a chave allen E em cada extremidade.

4. INSTALAR A SEGUNDA BARRA DE SUPORTE

Repita o passo 3 para a segunda barra de suporte ⑥ do outro lado. Certifique-se de que os orifícios ficam orientados para o chão.

5. INSTALAR AS BASES DAS PERNAS

Fixe a base longa ⑨ à perna usando **4 parafusos I (M6×35)** e a chave allen E. Preste atenção à direcção correcta de instalação indicada no diagrama. Repita com a base curta ⑩. Aparafuse os **4 niveladores C**.

6. INSTALAR OS SUPORTES LATERAIS

Fixe o suporte lateral longo ⑦ às pernas com **4 parafusos H (M5×8)** e a chave E. Preste atenção à direcção indicada no diagrama. Instale primeiro o suporte lateral curto ⑧.

7. INSTALAR A BARRA DE SINCRONIZAÇÃO

Instale a barra de sincronização ⑪ entre as duas pernas. Aperte os parafusos de bloqueio em ambas as extremidades. A porca de bloqueio (locknut) deve ficar bem fixada antes de continuar.

8. FIXAR A ESTRUTURA AO TAMPO

Com o tampo voltado para baixo, coloque a estrutura de pernas por cima. Instale primeiro o suporte lateral longo ⑦. Fixe com **22 parafusos G (M6×12)** e a chave allen E: **4 parafusos G** por perna (laterais), **12 parafusos G** na barra central e **6 parafusos G** no suporte lateral.

9. INSTALAR ADAPTADOR, CONTROLADOR, CESTO E GANCHO

- Fixe o **controlador B** com **2 parafusos G** na posição indicada no diagrama.
- Instale o **cesto de cabos L** no carril central com **2 parafusos G**.
- Monte o **gancho M** no tampo com **4 parafusos G**.
- Ligue o adaptador de corrente e todos os cabos de acordo com as etiquetas dos conectores.

10. LEVANTAR E ACABAMENTO FINAL

Com a ajuda de uma segunda pessoa, coloque a secretária na posição vertical. Encaixe firmemente as **2 caixas de saída N** nos orifícios do tampo. Verifique que todas as ligações eléctricas estão correctamente realizadas antes de ligar o adaptador.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Carga máxima	60 kg
Material do tampo	Aglomerado (Particle Board)
Estrutura	Aço + Alumínio
Adaptador AC	100–240 V~ / 50-60 Hz / 1,5 A — Saída: 29 V CC / 1,0 A / 29 W
Rodas	4 rodas com travão — facilitam o deslocamento e a fixação
Pessoas recomendadas	2 pessoas para a montagem e o levantamento

AVISOS IMPORTANTES

- Recomenda-se a montagem com **2 pessoas**. O tampo e a estrutura são pesados — não tente levantá-los sozinho.
- Não exceda a **carga máxima de 60 kg** sobre o tampo.
- Verifique periodicamente o aperto de todos os parafusos. Reaperte-os se a secretária perder estabilidade.
- Certifique-se de que o **adaptador de corrente** está correctamente ligado e que a tensão da tomada é compatível (100–240 V).
- Não modifique a estrutura nem adicione peças não originais.
- Instale a secretária numa zona com espaço suficiente e sobre uma superfície plana e estável.
- Antes de deslocar a secretária, bloqueie as rodas com travão e desligue o adaptador.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

