GADNIC

Mini Balanza Portátil

GADNIC WARRANTY

MANUAL DE USUARIO

BALANZ28

Manual del Usuario

Gracias por elegir nuestra balanza cuenta-piezas digital de fácil manejo. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizarla.

I. Funcionamiento:
Ponga 3 pilas AAA en el compartimento de la báscula o conecte un adaptador (DC6V). Coloque la báscula sobre una superficie plana, sin viento ni vibraciones.

1. Pulse el botón "ON/OFF", "0.0" o "0.00" se muestra en 3 segundos.
2. Coloque el artículo en la bandeja. El código de la unidad parpadea cuando no está fijo; puede leer el peso cuando el código de la unidad deja de parpadear.
3. Pulse el botón "UNIT" para cambiar de unidad: g/oz/ozt/dwt/ct/tl/gn.
4. Pulse el botón "TARE" para forzar la operación de anulación.
5. Pulse el botón "PCS" para realizar el recuento.
6. Pulse el botón "ON/OFF" para apagar la báscula.

II.Funcionamiento de la calibración:
Pulse el botón "ON/OFF" durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre un peso (por ejemplo: 300.0). Ponga las pesas de calibración correctas (500G) en la bandeja (si no tiene las pesas de calibración, puede pulsar el botón "TARE" para seleccionar una pesa). Puede ver que los datos en la pantalla cambian, después pulse "PASS" y la luz de fondo se encenderá. La operación de calibración se ha completado. [Usted debe calibrar la escala cuando hay un cambio de temperatura u otras razones similares].

III. Funcionamiento de la función de recuento:
Prepare 25, 50, 75 o 100 piezas de muestra. Cuando la balanza esté preparada para pesar la mercancía, coloque las muestras en la bandeja y podrá ver el peso. Por favor, pulse el botón "PCS" durante 3 segundos, la pantalla muestra una cantidad puede pulsar el botón "UNIT" para seleccionar una cantidad ajustada 25, 50, 75 o 100 piezas; finalmente, pulse el botón "PCS" para confirmar. En este momento, la pantalla muestra la cantidad. Puede pulsar el botón "PCS" para pasar al estado de pesaje. Pulse el botón "PCS" para leer la cantidad cuando lo necesite.

Atención:

- Coloque la báscula sobre una superficie plana, sin viento ni vibraciones.
- No sobrecargue la báscula, de lo contrario se dañará el sensor;
- No golpee la báscula cuando coloque el artículo en la báscula, colóquelo con cuidado y suavidad.
- Manténgalo alejado de teléfonos móviles a más de 50 cm.
- Lea el peso después de que el código de la unidad deje de parpadear.
- Sustituya las pilas cuando muestren baja potencia.
- Temperatura de trabajo:10-30ºC. Por favor calibre la escala si la temperatura es demasiado baja / alta. Por favor, coloque la báscula 30 minutos en reposo, para dejar que la temperatura sea uniforme, a continuación, hacer la calibración.
- La pantalla mostrará "LLENO" cuando se sobrepase el peso.
- No desmonte la báscula en ningún momento ni siquiera para guardarla.

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar