

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

**LUZ LED CON SENSOR
DE MOVIMIENTO**



LUZEME26

MANUAL - M



Por favor, lea el manual antes de usar.

[Precaución] Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez.

Lista de artículos

- Equipo de Luz
- Cable cargador USB
- Lámina de hierro

Notas: La hoja de hierro tiene el mismo tamaño que el imán de la luz.

Descripción de las funciones

Botón	Función
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulse el botón: Conmutación cíclica de la luz blanca, luz natural. Nota: los modelos monocromáticos no disponen de esta función. ■ Mantener pulsado el botón: Cuando la luz está encendida, el brillo puede ser ajustado por con el botón, y suelte para bloquear el brillo, (El brillo puede ser memorizado)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inicialmente apagado. ■ Pulse el botón por primera vez para encenderlo. (en el modo ON, la función de detección no funcionará y la luz permanecerá encendida). ■ Pulse el botón por segunda vez para entrar en el modo de detección nocturna. (El modo de detección nocturna se activará después de que la luz parpadee tres veces). ■ Pulse el botón por tercera vez para acceder al modo de detección diurna. (El modo de detección durante todo el día se activará después de que la luz parpadee dos veces). ■ Pulse el botón por cuarta vez para apagar.


Instrucciones especiales para el modo de detección

1. Ajuste el modo de detección nocturna: la luz sólo se encenderá cuando se detecte a una persona y en un entorno poco iluminado, de lo contrario no se encenderá.
2. Configurar el modo de detección diurna: la luz se encenderá cuando detecte personas si bien haya suficiente luz o no.
3. La luz se apagará automáticamente cuando la persona abandone el rango de detección después de 25 segundos.
4. La luz permanece encendida si la persona permanece en el rango de detección.

Notas para el modo de detección

1. La posición de instalación como demasiado bajo, demasiado alto o la sonda bloqueada afectará el rango de detección; se recomienda montar mirando hacia el lado que pasa la persona para asegurar el mejor funcionamiento.
2. El modo de detección puede ser bloqueado por cualquier vidrio.

Descripción del alcance de detección



- El rango de detección de la lámpara es el área comprendida entre 120° y 3 metros con la sonda como punto central. Sin embargo, una instalación incorrecta o el bloqueo de la sonda de detección afectará a la sensibilidad de la detección.


Descripción de la duración del uso de la energía

1. Según el uso, la duración del consumo de energía será diferente. Cuanto más tiempo lo utilice cada día, más rápido será el consumo de energía.
2. El brillo disminuirá con la disminución de la energía, cuando el brillo es bajo, por favor recargar la batería de la luz a tiempo.

Descripción de la instalación



1. Por favor, limpie la posición de instalación y manténgala seca.




2. Coloque la lámina de hierro en la parte posterior de la luz averiguando la posición del imán incorporado.

(La superficie adhesiva mira hacia afuera)



(No pegues la hoja de hierro en la luz)

3. Péguelo en la posición correcta.



Muestra

4. Después de la instalación, la luz se fija magnéticamente sobre la chapa de hierro y puede quitarse en cualquier momento.

Precauciones de instalación :

1. La plancha de hierro tiene dos caras, una metálica y otra adhesiva. El método de instalación correcto es pegar el lado adhesivo a la pared / armario, entonces la luz puede adherirse magnéticamente al lado metálico. (¡No pegue el lado adhesivo a la luz!)
2. La hoja de hierro tiene el mismo tamaño que el imán de la luz.

Descripción de la carga

■ Tensión de carga: DC5V

■ Luz roja: cargando

Luz verde: completamente cargado

Precauciones de carga:

1. No utilice un dispositivo de carga con una tensión de salida superior a 5 V para cargar la luz.
2. Con el fin de garantizar la seguridad y la eficiencia de la carga, por favor, utilice el adaptador de carga del teléfono móvil con certificación de seguridad para cargar la luz.
3. El modo de detección no puede funcionar con normalidad si la batería es baja, lo que afecta a la luz durante la carga.

Precauciones

1. Por favor, cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. De lo contrario, la luz no se puede utilizar debido a la protección del circuito. (La protección se libera automáticamente después de la carga).
2. No utilice la luz bajo altas temperaturas y humedad; Este producto no es adecuado para exteriores.
3. La fuente de luz y la batería del producto son insustituibles. Después de un largo tiempo de uso, cuando el brillo del producto es muy bajo en el estado de plena potencia o la duración del uso de energía se hace más corto en condiciones normales de uso, la lámpara entera debe ser reemplazada.

FAQs

P: Acabo de recibir la luz, ¿por qué no se enciende?

R: Por favor, cargue completamente la batería antes de usarlo por primera vez, de lo contrario la luz no se puede encender (La protección se libera automáticamente después de la carga)

P: ¿Por qué no se enciende cuando se detecta a un ser humano? / ¿Por qué se enciende durante el día? / ¿Cuánto tiempo se apaga después de detectar a una persona?

R: Como se muestra en la página uno [Instrucciones especiales para el modo de detección]

P: ¿El sensor no es suficientemente sensible / sólo funciona cuando te acercas? ¿Cuál es el rango de detección?

R: El rango de detección de la lámpara es el área dentro de 120 ° y 5 metros con la sonda como el punto central. Sin embargo, una instalación incorrecta o el bloqueo de la sonda de detección afectará el efecto de detección. Como se muestra en la página uno [Notas para el modo de detección]

P: ¿Problemas con la duración del consumo?

R: Según el uso, la duración del consumo de energía será diferente. Cuanto más tiempo lo utilice cada día, más rápido será el consumo de energía.

Q ¿Problema de carga?

A. Por favor, lea la [Descripción de la carga]

Gracias por su elección y confianza.