

GADNIC

ELECTRONICS



SMART WATCH | SW17
Manual de Usuario

Gracias por elegir nuestro Smartwatch SW17 Gadnic. Este manual contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las funciones y de su sencillo uso. Este dispositivo se utiliza junto a otros dispositivos móviles mediante conexión Bluetooth. Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio. La Compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual para corregirlo sin previo aviso.

Con el Smartwatch y el programa "BT Notification.apk" que deberá instalar en su teléfono inteligente descargándose dicha aplicación desde su plataforma de descargas de app's de su móvil, podrá recibir notificaciones de SMS, emails, redes sociales...

• NOTA: Si no es capaz de encontrar dicha aplicación en su programa de descargas se la podrá descargar escaneando este código QR con su Smartphone. Una vez descargada la aplicación deberá ir a su carpeta de descargas e instalarla:



Modo de acceso de APK

Conexión entre el teléfono, después de instalar "BTNotification.apk" y el Smartwatch : En primer lugar debe habilitar la función de Bluetooth tanto en el teléfono como en el Smartwatch. El teléfono enviará una solicitud de emparejamiento, que deberá autorizar pulsando "Confirmar". Tras emparejar el Smartwatch con el

teléfono, aparecerá el mensaje "Conectado". Alrededor de 5 segundos después el teléfono mostrará el mensaje "sincronizar fecha y hora remoto" (para la función de sincronización de la fecha y la hora debe instalar antes "BT Notification.apk" en el teléfono inteligente). El icono "🎧" de standby indica que la conexión entre el reloj y el teléfono se ha realizado con éxito. Tras una conexión exitosa, puede utilizar el reloj de acuerdo con las siguientes instrucciones:



Controles del dispositivo

Botón de encendido/ Inicio: Pulse prolongadamente este botón para encender/apagar el reloj. Con una pulsación corta vuelve a la pantalla principal.

Botón Atrás/Colgar: Pulse para acceder al menú previo o para colgar una llamada.

Botón de volumen: Al pulsarlo muestra la pantalla de ajuste de volumen.

Botón Confirmar/Contestar: Desde la pantalla de inicio, pulse este botón para acceder al menú principal. Pulse el botón para confirmar opciones en el menú principal. También sirve para contestar llamadas.

Micrófono: No lo obstruya mientras esté en una llamada.

Puerto USB: Carga de la batería.

Altavoz: No lo obstruya mientras esté en una llamada.

Orificio de Reseteo: Pulse en su interior cuando desee reiniciar el sistema debido a un funcionamiento anormal del dispositivo.

Información de las funciones:

· **Bluetooth:** Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú.

1) Bluetooth – Búsqueda y emparejamiento con dispositivos Bluetooth.

2) Ajustes de Bluetooth: – Le permite conectar y desconectar el Bluetooth y establecer el nombre del dispositivo.

· **Agenda telefónica:** Al estar conectado con el teléfono móvil, el reloj puede mostrar los contactos almacenados en el teléfono (hasta 1000).

· **Marcador:** Cuando está conectado al teléfono, puede marcar desde el reloj.

· **Mensajes:** Al abrir esta función, verá el siguiente menú. Esta función necesita que esté instalada la aplicación "BTNotificacion.apk" en el teléfono.

1) Bandeja de entrada: Muestra los mensajes cortos recibidos en el teléfono.

2) Mensajes enviados: Muestra los mensajes que se han enviado desde el teléfono.

· **Registro de llamadas:** Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:

1) Llamadas perdidas – Muestra las llamadas perdidas y permite

llamar al contacto correspondiente.

2) Llamadas enviadas – Muestra las llamadas realizadas y permite llamar al contacto correspondiente.

3) Llamadas recibidas – Muestra las llamadas recibidas y permite llamar al contacto correspondiente.

4) Todas las llamadas – Muestra todas las llamadas registradas por el teléfono.

·Notificaciones: Puede mostrar mensajes instantáneos y otras notificaciones. Esta función requiere la instalación de “BT Notification.apk” en el teléfono móvil para su uso. Los mensajes de redes sociales no podrán ser leídos y únicamente se mostrará que ha recibido un mensaje.

·Música: Puede controlar la reproducción de música desde el teléfono móvil.

·Captura remota: Puede realizar fotografías en remoto. Para ello deberá tener activada la cámara del móvil y desde el reloj se dará la orden de tomar la fotografía.

· Ajustes: Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú:

1) Tipo de reloj – Permite elegir entre reloj digital o analógico.

2) Establecer hora – Permite establecer la hora.

3) Establecer fecha – Permite establecer la fecha.

4) Sobre el reloj – Muestra información sobre la versión de software del reloj.

· Anti-pérdida: El reloj hará sonar una alarma en caso de que se separe del teléfono más de una distancia determinada (unos 15m). Al abrir esta función podrá activar o desactivarla.

· Ahorro de energía: Utilice esta función para aumentar la duración de la batería del reloj.

· Tono de llamada: Puede establecer diferentes tipos de llamada. Al abrir esta función se mostrará el siguiente menú:

1) Silencio.

2) Vibración.

3) Tono 1.

4) Tono 2.

5) Tono 3....

· Podómetro: Le permite calcular la distancia caminada en tiempo (minutos y segundos) y en distancia (en kilómetros). Al abrir esta función aparecerá el siguiente menú:

1) Podómetro – Tras entrar en la aplicación, pulse el botón y comenzará a grabar la sesión.

2) Último registro – Muestra el registro con el tiempo y distancia de la última caminata.

3) Ajustes del paso – Permite ajustar la distancia de un paso en función de la altura del usuario.

· Cronómetro: Utilice esta función para controlar el tiempo.

· Alarma: Utilice esta función para programar una notificación a una hora determinada.

· Calendario: Utilice esta función para visualizar las fechas del año corriente, anterior y siguiente.

· Calculadora: Utilice esta función para realizar cálculos.

· Controlador de sueño: Utilice esta función para verificar cuantas horas ha dormido.

PRECAUCIÓN

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar el dispositivo.

1. Normas De Seguridad Eléctrica

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

2. Atención

El dispositivo bc-06 está diseñado para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

SALIDA: 5Vcc, 2A

PIN: Micro USB USB

3. Normas De Seguridad Eléctrica

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Aclaración: Este dispositivo viene de origen sin cargador a la corriente. Las normas de seguridad especificadas arriba son en el caso que el usuario quiera cargarlo al 220.

Este método es para utilizar el SW10 con teléfonos Android versión 5.0 y anteriores para versiones posteriores leer aclaración al finalizar en el punto 5.

Vamos a necesitar un lector de códigos QR descargado en nuestro Smartphone, activar los permisos de instalación de orígenes desconocidos.

1) ENCENDIDO.

Encender el reloj, ingresar en menú (icono 4 cuadrados en fondo verde), ajustes (engranaje fondo violeta), APK download, google, desplegará en esta opción un código QR que deberemos leer desde el lector QR de nuestro teléfono.

2) DESCARGA

Desde el teléfono, al leer el código QR mostrará 3 opciones hacer click en la opción OPEN LINK. Descargue e instale la APK desde el sitio de google drive al que nos dirige. (de no llegar a abrirse de forma automática revise en el cajón de descargas de su teléfono abra el instalable e instálo)

3) CONFIGURACION

Saldrá un cartel Enable accessibility en nuestro teléfono. Darle OK, dentro de accesibilidad en la configuración de nuestro teléfono darle permisos a la APK que figurara en servicios con el nombre BTNotificacion.

Dentro de la aplicación ingrese en Notification app para configurar que notificaciones quiere que reporte el reloj.

Encienda en el teléfono el bluetooth, en el reloj ingrese en menú (icono 4 cuadrados en fondo verde), ajustes (engranaje fondo violeta), bluetooth, y haga click en ENCENDER figurara el estado en encendido y emparéjelo con el teléfono (el nombre que figura es SW 10) en el momento de la correcta vinculación va a pedir más permisos otorgárselos para que vincule las opciones de llamadas.

En su teléfono Android va a pedir permisos de SMART LOCK brindarle permisos añadiéndolo como dispositivo de confianza. Nos volverá a preguntar si esta seguro. Dele SI!

Las notificaciones de las aplicaciones seleccionadas las mostrara el reloj en una pantalla emergente.

4) ANDROID 5.1 y posteriores.

El nuevo android, trae por default, un software para optimizar el uso de la batería, por lo que cuando la pantalla se apaga, cierra automáticamente todas las aplicaciones que no estén agregadas a una lista.

La aplicación BT Notifier, al ser instalada, no aparece en esta lista. Por lo que es necesario agregarla manualmente, para que quede todo el tiempo abierta, y el smartwatch no se desvincule del teléfono.

Ingresa en configuración, configuración avanzada, gestor de batería, aplicaciones protegidas, seleccione la opción BTNotificator y concédale permisos.

Realizando estos pasos, van a evitar que el teléfono se desincronize de la APK, ya que la mayoría de los smartphones están seteados que a los 30 segundos de inactividad, la pantalla se apague sola y es por eso que el software propio del teléfono cierra la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para mejorar la vida útil de la batería se recomienda poner a cargar el dispositivo cuando tenga 10% o menos.
- Puede cargar el dispositivo con un cargador de celular, no por más de dos horas.
- Antes de usar el dispositivo se recomienda cargarlo al 100%

GADNIC
ELECTRONICS